



ELECTROGEN

البرز

SH430

SP440

SP441



| تایپ موتور | تعداد فاز | فرکانس<br>Hz. | ولتاژ<br>V | توان خروجی | سرعت<br>rpm | جریان<br>A | جنس سیم لای | کلاس عایقی | درجه حفاظت | جهت گردش | خازن<br>$\mu F$ | یاتاقان | استاتور    |
|------------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|----------|-----------------|---------|------------|
| SH430      | 1         | 50            | 220/230    | 1/60 HP    | 2400        | 0.50       | Cu          | B          | 23         | CW       | -               | بوش     | قطب چاکدار |
| SP440      | 1         | 50/60         | 220/230    | 1/60 HP    | 2400/2600   | 0.40/0.35  | Cu          | B          | 23         | CW       | -               |         |            |
| SP441      | 1         | 50            | 220/230    | 1/60 HP    | 2400        | 0.35       | Al          | B          | 23         | CW       | -               |         |            |

